

PASCO's trådløse sensorer anvender Bluetooth 4.0 til kommunikation med programmerne SPARKvue eller Capstone.

Har du en opdateret Windows 10 på en bærbar, har du sandsynligvis ikke behov for adapteren.

Denne adapter muliggør anvendelse af Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy – BLE) på en PC med Windows **ældre end Windows 10** – samt på stationære **PC'er uden Bluetooth interface**.

Desuden skal adapteren bruges på Chromebooks for at forbinde til sensorer, som endnu ikke er blevet opdateret med den nye Bluetooth firmware. (Alle trådløse sensorer, som er købt hos os efter 26/11 2018, er opdateret).

Bemærk at adapteren ikke understøtter Bluetooth 2 – den kan derfor ikke anvendes til trådløs opkobling med lidt ældre apparatur (f.eks. UI-5001 Interface 550, PS-2235 Polarimeter, PS-2600 Spektrofotometer, SPARKlink Air, eller det blå PS-2010 AirLink 2).

Denne vejledning omhandler installation af adapterens driver-software på en Windows PC.

### Forudsætninger

Driveren distribueres som en del af PASCO's software til dataopsamling, så sørg for at SPARKvue eller Capstone er installeret og opdateret til nyeste version.

Du skal have administratorrettigheder på computeren.

## Installation af driveren

### **Vent lidt med at sætte adapteren i et USB-stik.**

1 – Start med at åbne *Enhedshåndtering*:

Windows 7 har en indtastningslinje i *Start*-menuen, Windows 10 har samme funktion, hvis man klikker på forstørrelsesglasset i proceslinjen. Her kan man blot skrive "enhedshåndtering" og klikke på programmet.


(Alternativt kan man i en stifinder finde *Denne PC*, højreklikke, vælge *Egenskaber*, og vælge *Enhedshåndtering* i venstre side af vinduet.)

2 – Find enheden på listen:


Åbn underpunktet *Porte (COM og LPT)*. Bemærk, hvilke enheder, der allerede er på listen.

### **Sæt nu adapteren i en ledig USB-port.**

Når Windows har "opdaget" adapteren, genopfriskes listen, og en ny enhed dukker op.




Hvis adapteren identificeres som "Bluegiga Bluetooth Low Energy", er den korrekte driver allerede installeret. Du behøver da kun fortsætte, hvis du ønsker at gennemtvunge en opdatering af driveren.



3 – Vælg at opdatere enhedens driver:

Dobbeltklik på den ny-opdagede enhed. Vælg fanebladet *Driver* og klik på *Opdater driver*



I den næste dialog vælger du at *Gennemse computeren efter driversoftware*

Opdater drivere – Serial USB-enhed (COM4)

Hvordan vil du søge efter drivere?

→ Søg automatisk efter opdateret driversoftware

Windows søger på computeren og på internettet efter den nyeste driversoftware du har deaktiveret denne funktion under indstillingerne for enhedsinstallationen


→ Gennemse computeren efter driversoftware

Find og installer driversoftware manuelt.

#### 4 – Udpeg mappen med driverfilerne.


Hvis både Windows og din PASCO-software er installeret i deres standard-mapper, drejer det sig om mappen

C:\  
Program Files (x86)\  
PASCO scientific\  
Common Files\  
BLEDUsbDriver



Klik OK for at fortsætte.

#### 5 – Kontrollér i *Enhedshåndtering*, at driveren nu optræder med det korrekte navn "Bluegiga Bluetooth Low Energy".




Driveren er nu korrekt installeret og du kan anvende PASCO's trådløse sensorer sammen med SPARKvue eller Capstone.

#### Firmware-opdateringer af sensorerne

Når SPARKvue eller Capstone forbindes med en sensor, kontrolleres som det første, om sensoren er up to date med sin indbyggede software, det såkaldte *firmware*.

Hvis det ikke er tilfældet, møder man en dialogboks som nedenstående:



Det er en rigtig god idé at sørge for, at alle sensorer i samlingen holdes opdateret.

Det tager højst et minut eller to.